

MULTIBACKEN RM35 - ECKIG

Ersatzteil für RM 35 - Digitales Kabellängenmessgerät

Art.Nr.: 20851



[Hier klicken
Produktinformationen](#)

Anwendungsbild:




Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar

[VIDEO](#)



RUNPOMETER RM 35

[Hier klicken
Video](#)

DATEN	
ART.NR.	20851
ABMESSUNG	L 72 mm und L 42 mm, Ø 43 mm
GEWICHT	0,059 kg
Material	Spezialkunststoff
PASSEND FÜR	RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
EAN-Code	9120045477351

BESCHREIBUNG

Mit den Multibacken RM35 - eckig können optimale bzw. höchst präzise Messergebnisse eckiger Kabel, wie Duplex Kabel, LED-Band, Flachbandkabel usw. mit dem RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät erzielt werden.

Die Multibacken RM35 paarweise, mit der gewählten Breite nach **oben**, in die vorgesehene Öffnung einlegen.

Breite für das jeweilige Kabel durch Drehen des Einstellrad justieren:

Kabelbreite	Multibacken
2 - 3 mm	Breite 3 mm
3 - 4 mm	Breite 4 mm
4 - 6 mm	Breite 6 mm
6 - 8 mm	Breite 8 mm
8 - 10 mm	Breite 10 mm
10 - 12 mm	Breite 12 mm
12 - 15 mm	Breite 15 mm

Optimales Einsatzgebiet: mit RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 2 x Multibacken RM35 - Eckig, 3 - 15 mm

VORTEILE

- ✓ Sehr praktisch durch justierbares Einstellrad
- ✓ Um optimale bzw. höchst präzise Messergebnisse mit dem RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät zu erzielen
- ✓ Für eckige Kabel, Duplex Kabel, LED-Band, Flachbandkabel usw.

INFORMATION

Verwendung mit:

RM35

Art.Nr.: 10172

[Hier klicken
Produktinformationen](#)

